

Instrukcja wyszukiwania kanałów cyfrowych DVB-C

SETTOPBOXY: SYNAPS, AMIKO, IMPULS

Wybór: MENU > INSTALACJA > WYSZUKIWANIE KANAŁÓW KABLOWYCH

Ustawić:

Numer TP - tego pola nie zmieniać

częstotliwość – 602.0

symbol rate – 6952

modulacja - QAM 256

NIT lub LCN – wł

częstotliwość z LCN – 602.0

Pojawi się komunikat : ten TP już istnieje – zatwierdzić „OK”

Rozpocząć proces wyszukiwania wciskając CZERWONY przycisk na pilocie.

Po zakończeniu procesu wyjść z menu przyciskiem „EXIT”.

Odbiorniki telewizyjne klientów (wyposażone w głowicę DVB-C MPEG4 oraz gniazdo CI)

Wybór:

MENU > INSTALACJA > WYSZUKIWANIE CYFROWE KABLOWE (lub opcje wyszukiwania kablowego)

Ustawić:

częstotliwość początkowa - 602 MHz

częstotliwość końcowa – 880MHz

prędkość transmisji (SR) -6952

modulacja - QAM 256

ID sieci – 1

rozpocząć proces wyszukiwania.

Instrukcja wyszukiwania kanałów cyfrowych DVB-T

Odbiorniki telewizyjne klientów lub zewnętrzne dekodery DVB-T
(wyposażone w głowicę DVB-T MPEG4)

Wyszukiwanie automatyczne

Wybór:

MENU > INSTALACJA > WYSZUKIWANIE CYFROWE AUTOMATYCZNE

Ustawić opcje wyszukiwania cyfrowego na ANTENA lub NAZIEMNA

Rozpocząć proces wyszukiwania.

Wyszukiwanie ręczne

Wybór:

MENU > INSTALACJA > WYSZUKIWANIE CYFROWE RĘCZNE

Ustawić opcje wyszukiwania cyfrowego na ANTENA lub NAZIEMNA

Wpisać kolejno parametry nadawcze multiplexów:

kanał	częstotliwość	szerokość kanału
E5	177,5 MHz	7 MHz
E6	184,5 MHz	7 MHz
E7	191,5 MHz	7 MHz
E8	198,5 MHz	7 MHz
E12	226,5 MHz	7 MHz